



## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Iris FBT


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o a soffitto

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)


 Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM): 18W - D58 L150  
21W - D65 L170



### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO DEL FONDELLO ALLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE E DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) dell'anello (2) e rimuovere lo schermo (3).
2. Svitare le viti e rimuovere la calotta di protezione (4).
3. Introdurre il cavo di alimentazione (5) attraverso il passafilo (6).

**ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione con sezione massima 0,75mmq.

4. Fissare il fondello (7) alla superficie di installazione prevista, utilizzando viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione.
5. Inserire i tappini IP (8) forniti in dotazione nelle sedi dei fori di fissaggio (9).
6. Inserire le guaine di protezione (fornite in dotazione) sui singoli conduttori.
7. Collegare i conduttori ai morsetti del portalampada e bloccarli nelle forcelle della staffa del portalampada.
8. Posizionare la calotta di protezione (4) e serrare le viti.
9. Inserire la lampada (non fornita in dotazione).
10. Posizionare lo schermo (3), inserire l'anello (2) e serrare le viti (1).

