


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Erica Led

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o a soffitto


DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO E' SOSTITUIBILE SOLO DAL COSTRUTTORE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- L'APPARECCHIO E' INSTALLABILE MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANALINA, IN TAL CASO NON E' POSSIBILE MANTENERE IL GRADO IP DICHIARATO.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO DEL FONDELLO ALLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE E DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Sganciare le clip (1) e rimuovere il diffusore (2).
 2. Allentare le viti (3) e ruotare il supporto scheda led (4) in senso antiorario per rimuoverlo.
 3. Introdurre i singoli conduttori del cavo di alimentazione (5) nel passafilo (6);
- ATTENZIONE:** utilizzare un cavo di alimentazione con sezione dei conduttori interni compresa tra 0,5 e 2,5 mmq.

4. Fissare l'apparecchio a parete o a soffitto mediante viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione;
- ATTENZIONE:** utilizzare viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

5. Chiudere le sedi di fissaggio utilizzando i tappi in gomma (7) forniti in dotazione in modo da mantenere il grado IP dichiarato
6. Collegare i singoli conduttori al morsetto (8) del supporto scheda led (4) rispettando le polarità.
7. Riposizionare il supporto scheda led (4) sul fondello (10) ruotandolo in senso orario e serrare le viti (3).
8. Posizionare il diffusore (2) e bloccarlo mediante le clip (1).

PER L'INSTALLAZIONE CON L'UTILIZZO DI CANALINA:

- a. Sganciare le clip (1) e rimuovere il diffusore (2).
- b. Allentare le viti (3) e ruotare il supporto scheda led (4) in senso antiorario per rimuoverlo.
- c. Rimuovere l'ingresso canalina (9) sagomato sul bordo della plafoniera con utensile adeguato.
- d. Proseguire dal punto 4 delle istruzioni per l'installazione

