



## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Erica (versione FBT)


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o a soffitto

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)


 Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- L'APPARECCHIO E' INSTALLABILE MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANALINA, IN TAL CASO NON E' POSSIBILE MANTENERE IL GRADO IP DICHIARATO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM): 15W D60 L140



### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO DEL FONDELLO ALLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE E DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Sganciare le clip (1) e rimuovere il diffusore (2).
  2. Svitare le viti (3) e rimuovere la protezione del portalampada (4).
  3. Introdurre i singoli conduttori del cavo di alimentazione (5) nel passafilo (6);
- ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione con sezione massima 0,75mmq;

4. Fissare l'apparecchio a parete o a soffitto mediante viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione;
- ATTENZIONE:** utilizzare viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

5. Chiudere le sedi di fissaggio utilizzando i tappi in gomma (7) forniti in dotazione in modo da mantenere il grado IP dichiarato
6. Collegare i singoli conduttori ai morsetti del portalampada (8) rispettando le polarità.
7. Riposizionare la protezione del portalampada (4) e serrare le viti (3).
8. Inserire la lampada (non fornita in dotazione).
9. Posizionare il diffusore (2) e bloccarlo mediante le clip (1).

### PER L'INSTALLAZIONE CON L'UTILIZZO DI CANALINA:

- a. Sganciare le clip (1) e rimuovere il diffusore (2).
- b. Rimuovere l'ingresso canalina (9) sagomato sul bordo della plafoniera con utensile adeguato.
- c. Svitare le viti (3) e rimuovere la protezione del portalampada (4).
- d. Proseguire dal punto 4 delle istruzioni per l'installazione.

